

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC

电力公用事业

功能

19 “, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电

120 V phase to neutral mains input

AC 输出, 带多种接头, 带 ON/OFF 开关

持续 AC 输出 (Service)

所有输出均受断路器保护

紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求, 且可防止人为破坏

还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统

技术参数

Table 1/3

物料号	产品类型	搭配使用	功能	交流输入电压	相数	EMC 滤波器
21272-002	配电设备	Varistar, Varistar CP, Novastar	紧急停止	120 V min	1	是
21272-004	配电设备	Varistar, Varistar CP, Novastar	紧急停止	120 V min	1	否

Table 2/3

物料号	电涌放电器	电涌限流器	电流式漏电断路器	断路器盖	机架高度	插座类型
-----	-------	-------	----------	------	------	------

21272-002	是	否	否	否	3 U	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R
21272-004	否	否	否	否	3 U	NEMA 5-15R

Table 3/3	
物料号	附件类型
21272-002	配电附件
21272-004	配电附件

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

要查看详细的可选功能配置信息及配置示例，请参考交付项目表。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE