

Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD ist ein Ersatzmodul für den Elexant 4010i-Begleitheizungsregler.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 2 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

 Stromalarm:
 0,1 - 100 A

 Autozyklus:
 1 - 750 h

 Fehlerstromalarm:
 10 - 500 mA

 Ethernet:
 10/100 Base-T

Maximale Größe des Netzteil-

Eingangskabels:

16,8 mm²

Maximale Größe des Heizkabels: 16,8 mm²

Max. Kontaktstrom: 32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @

60°C

Max. Erdungsanschlussgröße: $33,6 \text{ mm}^2$ Spannungsalarm: 80 - 300 V

Max. Kontaktspannung:277 VAC Nominal, 50/60HzRelative Luftfeuchtigkeit:0% to 90%, NoncondensatingKommunikationsprotokolle:Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP

Regelungsrelais-Typ: Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical

Kommunikation: RS-485; Ethernet

Steueralgorithmen: On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off

Kabeltyp RS-485: One 2-Wire, Shielded Twisted Pair

Temperaturregelbereich: -200 bis 700 °C

Temperaturalarm: -200 bis 700 °C

Betriebstemperatur: -40 bis 60 °C

Katalognummer	Artikelname
10380-016	4010i-MOD-IS
10380-015	4010i-MOD

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com