

Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC

Energieversorger

EIGENSCHAFTEN

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

120 V phase to neutral mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Permanente AC-Ausgänge (Service)

Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert

Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Product Type	Kompatibel mit	Funktion	Input Voltage AC	Number of Phases	EMC Filter
21272-002	Power Distributor	Varistar, Varistar CP, Novastar	Emergency Stop	120 V min	1	Ja
21272-004	Power Distributor	Varistar, Varistar CP, Novastar	Emergency Stop	120 V min	1	Nein

Table 2/3

Katalognummer	Überspannungsableiter	Einschaltstrombegrenzer	Residual Current Device	Circuit Breaker Cover	Rack Height	Socket Type
21272-002	Ja	Nein	Nein	Nein	3 U	NEMA 5-15R, NEMA 5-20R
21272-004	Nein	Nein	Nein	Nein	3 U	NEMA 5-15R

Table 3/3

Katalognummer	Zubehörtyp
21272-002	Power distribution accessories
21272-004	Power distribution accessories

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE