

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC

Power Utilities

CARACTERÍSTICAS

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

120 V phase to neutral mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Permanent AC Outputs (Service)

All outputs are protected by circuit breakers

The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Compatible con	Función	Tensión de entrada de CA	Número de fases	Filtro EMC
21272-002	Distribuidor de potencia	Varistar, Varistar CP, Novastar	Parada de emergencia	120 V min	1	Sí
21272-004	Distribuidor de potencia	Varistar, Varistar CP, Novastar	Parada de emergencia	120 V min	1	No

Table 2/3

Número de catálogo	Limitador de pico de corriente	Limitador de corriente de irrupción	Dispositivo de corriente residual	Tapa del disyuntor	Altura del rack	Tipo de toma de corriente
21272-002	Sí	No	No	No	3 U	NEMA 5-15R., NEMA 5-20R.

Número de catálogo	Limitador de pico de corriente	Limitador de corriente de irrupción	Dispositivo de corriente residual	Tapa del disyuntor	Altura del rack	Tipo de tomade corriente
21272-004	No	No	No	No	3 U	NEMA 5-15R.

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de accesorio
21272-002	Accesorios de distribución de energía
21272-004	Accesorios de distribución de energía

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE