

# Shunts de puissance en tresse PBC

## Centrale d'électricité



### CERTIFICATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus

Les pôles monobrins peuvent être percées pour s'adapter aux conceptions spécifiques du client

Connexion d'alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Numéro d'article | $\Delta T$ 30 K | $\Delta T$ 50 K | A     | B     | C    |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|------|
| PBC100X250          | 564000           | 349 A           | 462 A           | 35 mm | 40 mm | 7 mm |

Table 2/2


| Référence catalogue | Numéro d'article | 2 Bar Current Coefficient |
|---------------------|------------------|---------------------------|
|---------------------|------------------|---------------------------|

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| PBC100X250 | 564000 | 1.72 |
|------------|--------|------|

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivation doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**