

# Socket Strip, UTE

## Power Utilities



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

230 V, 16 A

In accordance with NFC 61-303

Socket strip with UTE sockets

Mounting height 1 U

Horizontal and vertical mounting

Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Tension CA | Fonction | Couleur | Profondeur | Longueur |
|---------------------|---------------|------------|----------|---------|------------|----------|
|---------------------|---------------|------------|----------|---------|------------|----------|

|           |     |       |                                                                                     |      |       |          |
|-----------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| 60110-267 | UTE | 230 V | Parasurtenseur,<br>Filtre<br>d'antiparasitage                                       | Gris | 44 mm | 438.5 mm |
| 60110-227 | UTE | 230 V | Parasurtenseur                                                                      | Gris | 44 mm | 438.5 mm |
| 60110-226 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 947.5 mm |
| 60110-225 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 438.5 mm |
| 60110-224 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 1753 mm  |
| 60110-223 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 1202 mm  |
| 60110-222 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 947.5 mm |
| 60110-221 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 438.5 mm |
| 60110-229 | UTE | 230 V | Filtre<br>d'antiparasitage                                                          | Gris | 44 mm | 438.5 mm |
| 60110-220 | UTE | 230 V |                                                                                     | Gris | 44 mm | 210 mm   |
| 60110-228 | UTE | 230 V | Protection<br>contre les<br>surintensités                                           | Gris | 75 mm | 438.5 mm |
| 60110-230 | UTE | 230 V | Protection de<br>courant de<br>défaut                                               | Gris | 88 mm | 438.5 mm |
| 60110-231 | UTE | 230 V | Protection de<br>courant de<br>défaut,<br>Protection<br>contre les<br>surintensités | Gris | 88 mm | 438.5 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type de produit |
|---------------------|-----------------|
| 60110-267           | Bâti de prises  |
| 60110-227           | Bâti de prises  |
| 60110-226           | Bâti de prises  |

| Référence catalogue | Type de produit |
|---------------------|-----------------|
| 60110-225           | Bâti de prises  |
| 60110-224           | Bâti de prises  |
| 60110-223           | Bâti de prises  |
| 60110-222           | Bâti de prises  |
| 60110-221           | Bâti de prises  |
| 60110-229           | Bâti de prises  |
| 60110-220           | Bâti de prises  |
| 60110-228           | Bâti de prises  |
| 60110-230           | Bâti de prises  |
| 60110-231           | Bâti de prises  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order bracket for vertical mounting separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**