

Rack Safety Plus, 3 U, 208/240 V AC

Centrale d'électricité

CARACTÉRISTIQUES

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

208 V phase to phase or phase to neutral or 240 V phase to phase mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Product Type	Fonctionne avec	Fonction	Input Voltage AC	Number of Phases	EMC Filter
21272-001	Power Distributor	Varistar, Varistar CP, Novastar	Emergency Stop	208 – 240 V	1	Oui
21272-003	Power Distributor	Varistar, Varistar CP, Novastar	Emergency Stop	208 – 240 V	1	Non

Table 2/3

Référence catalogue	Protection contre les surtensions	Limiteur de courant d'appel	Residual Current Device	Circuit Breaker Cover	Rack Height	Socket Type
21272-001	Oui	Non	Non	Non	3 U	IEC C13, IEC C19

Référence catalogue	Protection contre les surtensions	Limiteur de courant d'appel	Residual Current Device	Circuit Breaker Cover	Rack Height	Socket Type
21272-003	Non	Non	Non	Non	3 U	IEC C13 lockable

Table 3/3

Référence catalogue	Type d'accessoire
21272-001	Power distribution accessories
21272-003	Power distribution accessories

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE