

Caixa para distribuição de potência, PWB



Esta caixa segrega interruptores de outros componentes para evitar interferências negativas. Pode ser montada em perfis de 19", exatamente onde for necessária.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para montar de interruptores, disjuntores, diferenciais, etc. em racks. Abertura para montagem de 22 módulos (18 mm). Calha DIN ajustável em profundidade de 15 mm. Caixa equipada com 2 barramentos de ligação à terra de 10 x 8 mm. Comprimento: 120 mm com ligações 15x M5 cada. Aberturas pré-executadas para passagem de cabos com escovas 400 x 35 mm na parte traseira.

Material: Chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: 1 peça.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Units	Material	Acabamento
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE