


Fläktkontrollmodul FCM3



Hanteringsmodul för fläktstyrning och spänningsövervakning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Fläktkontrollmodulen (FCM3) är en fristående fläktstyrenhet för 12 eller 24 V fläktar

Upp till 6 fläktar kan övervakas och kontrolleras

Signalövervakning av upp till 6 temperaturgivare

Övervakning av 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V och -12 V spänningar

FCM3 matningsspänning: 12 till 24 V.

CAN-kontrollstatuslysdioder för övertemperatur, fläktfel, 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V och -12 V.

I händelse av överhettning eller fel på en fläkt, kommer de andra fläktarna att ställas in på full hastighet

Statusinformation kan efterfrågas via SMBus-gränssnittet

Lämplig för en 4-trådig fläkt med PWM

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Fungerar med.	Djup	Höjd	Förpackningskvantitet	Bredd	Snabbleverans
23207-170	CompactPCI-system	119mm	15mm	1	49mm	Nej
23207-172	CompactPCI-system	119mm	15mm	1	40mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE