

TT-TS12 警报柜



nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12

触摸屏面板提供了一个图形用户界面，用于管理和显示最多由 250 个外部泄漏检测回路构成的网络的信息。通过交互式 and 动态的泄漏位置图和显示器，可以将泄漏位置显示在楼面平面图、管道布局图或单个设备的照片上。可快速提供所有泄漏检测电缆的状态概览。与 TTSIM 或无线网状发射器配合使用。

功能

易于安装，且设置和操作简单

泄漏位置的图形显示：12" full color, high resolution SVGA touch screen display

灵活的接口选择：标准配置包括声音报警、继电器汇总、串行数据以及网络接口

Onboard memory for up to 5000 events, simple off-line archiving and software updates

提供各种配置

Email alerts allow 24/7 remote notification of an alarm

CE and UL 508 compliant

技术参数

继电器接触器: 8 Relays (4 System, 4 User Programmable)

显示屏: 12" Touch Screen, TFT LCD

深度: 54 mm

高度: 237 mm

宽度: 311 mm

工作温度: 从 -20 到 60 °C

Table 1/1

物料号	项目名称	TTSIM 数量
-----	------	----------

P000001487	TT-TS12-PANEL-S1-1	1 x TTSIM-1
P000001491	TT-TS12-PANEL-S1A-1	1 x TTSIM-1A
P000001488	TT-TS12-PANEL-S1-2	2 x TTSIM-1
P000001492	TT-TS12-PANEL-S1A-2	2 x TTSIM-1A
P000001486	TT-TS12-PANEL-0	否
P000001489	TT-TS12-PANEL-S1-3	3 x TTSIM-1
P000001490	TT-TS12-PANEL-S1-4	4 x TTSIM-1
P000001493	TT-TS12-PANEL-S1A-3	3 x TTSIM-1A
P000001494	TT-TS12-PANEL-S1A-4	4 x TTSIM-1A

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT