

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Eingang/Ausgang für Neutral-/Schutzleiter

Beständig gegen Lösungsmittel

Schnell und leicht zu installieren


UV-Beständigkeit


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2							
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Arbeitstempera tur	Länge (L)	Breite (W)	Tiefe (D)	
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polyvinylchlorid	-40 to 140 °C	670mm	230 mm	180mm	

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht			
FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84 kg			

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 – Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.