

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN







MERKMALE

Eingang/Ausgang für Neutral-/Schutzleiter

Beständig gegen Lösungsmittel

Schnell und leicht zu installieren

UV-Beständigkeit


SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Arbeitstempera tur	Länge (L)	Breite (W)	Tiefe (D)		

670mm 230mm 180mm	670mm	-40 to 140°C	Polyvinylchlorid	508161	FLEXCOVIP2XT W0
-------------------	-------	--------------	------------------	--------	--------------------

Table 2/2							
Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht					
FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84kg					

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.