

Barra inferior fijación cables, CAB



Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables dentro del armario. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.

Requisitos de montaje: agregue abrazaderas CAC en función del diámetro de los cables

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Material: Acero suave
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1					
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Envío rápido
CAB600	45mm	600mm	25mm	Acero suave	No
CAB1000	45mm	1000mm	25mm	Acero suave	No
CAB400	45mm	400mm	25mm	Acero suave	No
CAB1200	45mm	1200mm	25mm	Acero suave	No
CAB800	45mm	800mm	25mm	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.