

Strømfordelingsboks, PWB



Boksen skiller brytere fra andre komponenter for å hindre negativ interferens. Den kan monteres på 19-tommersprofilene akkurat der den behøves.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Til automatsikringer, kontakter eller stikkontakter installert i rack. Åpning for opp til 22 moduler (18 mm). DIN-skinne er justerbar i dybden med 15 mm. Boksen er utstyrt med to jordingsskinner 10 x 8 mm. Lengden er 120 mm med 15 x M5 tilslutninger. Kabelinnføring gjennom baksiden med kabelbørste 400 x 35 mm.

Materiale: 1,5 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Rackenheter	Materiale
PWB03	6922808	133mm	482mm	152mm	3U	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE