

nVent ILSCO压接 - U型模具



nVent ILSCO压接 - U型模具属于nVent

ERICO压接接地连接器系列。U型模具与nVent ILSCO

TaskMaster工具兼容,包括12吨手枪式握把压接工具,它们共同压接接地系统中的C型和E型紧固夹。

U型模具装干ILSCO TaskMaster

12吨手枪式握把压接工具的卡爪中,它由硬化不锈钢制成,因而耐用性出色,使用寿命长。U型模具在ILSCO及其他品牌的压接合规测试方面处于行业领先地位,涵盖了广泛的UL合规范围。使用U型模具、ILSCO工具以及ERICO

C型与E型压接式接地紧固夹,轻松实现符合UL标准的安全连接。 模具既可以单独购买,也可以成套购买,以满足所有接地压接的配 置需求。

功能

耐用的结构设计确保每次压接都能形成安全的电气连接

模具可与nVent及其它制造商的压接工具搭配

具有灵活性和兼容性,与其他品牌共同符合UL认证要求

重复连接可在几分钟内完成, 安装快速且简便

与ILSCO 12吨手枪式握把压接工具配合连接ERICO品牌的压接式连接紧固夹

通过了UL467和CSA认证测试

技术参数

| Table 1/1 | | | | | | | |
|-----------|----|---------|----------|----------|---------|--|--|
| 物料号 | 材料 | 长度 | 宽度 | 高度 | 单位重量 | | |
| ILD-1011 | 钢 | 42.37mm | 35.26 mm | 14.22 mm | 0.04 kg | | |
| ILD-998 | 钢 | 42.72mm | 35.26 mm | 34.93 mm | 0.1 kg | | |
| ILD-997 | 钢 | 42.72mm | 35.26 mm | 34.93 mm | 0.17 kg | | |

| 物料号 | 材料 | 长度 | 宽度 | 高度 | 单位重量 |
|---------|----|---------|----------|----------|---------|
| ILD-BG | 钢 | 42.72mm | 38.46 mm | 25.4 mm | 0.17 kg |
| ILD-238 | 钢 | 42.72mm | 41.25 mm | 25.4 mm | 0.18 kg |
| ILD-D3 | 钢 | 42.72mm | 35.26 mm | 34.93 mm | 0.18 kg |
| ILD-C | 钢 | 42.72mm | 38.46 mm | 25.4 mm | 0.18 kg |
| ILD-O | 钢 | 39.88mm | 41.86 mm | 25.4 mm | 0.2 kg |
| ILD-162 | 钢 | 42.72mm | 41.76 mm | 34.93 mm | 0.3 kg |

| ILD-KIT-PG [] | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| ILD-C*+ | ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1 | | | |
| TED C | | | | |
| ILD-D3*+ | ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8 | | | |
| ILD-O* | GGC-1,GGA-1,GGA-2,GGA-4,ELT-2,ELT-4,CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z | | | |
| ILD-997*+ | GGA-2,GGA-3,GGA-4,GGA-5,GGA-9,GGC-2,GGC-3,GGC-4,ELT-3,ELT-5,CGP2-2250, CGP4-2250 | | | |
| ILD-998+ | GGA-4,GGA-5,GGC-5,GGC-6,GGC-7,GGC-9,CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13 | | | |
| ILD-1011+ | GGA-6,GGC-8,ELT-6,ELT-7,ELT-8,RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13 | | | |
| ILD-BG | ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301,CST-302,CDT-399-8, CDT-398-8 | | | |
| ILD-238 | ULT-1-Z | | | |
| ILD-162 | ULT-2-Z | | | |
| ILD 预压接器 | 1/2, 5/8, 3/4, 接地棒预压接模具 | | | |
| * | * 还可与 C-12-N 结合使用. C-12H-N. CB-12-N. C-12. C-12H. CB-12 | | | |

^{&#}x27; 还可与 ILC-12-N 结合使用,ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12,ILC-12H,ILCB-12

⁺ 使用 ILC-15 时,必须与 ILD-ADP 配合使用,使用 ILC-15H 时,必须与 ILD-PADP 配合使用

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

,按1转客户服务

,按2转技术支持

欧洲

荷兰:

+31 800-0200135

法国:

+33 800 901 793

欧洲

德国:

800 1890272

000 1030212

其他国家/地区:

+31 13 5835404

亚太地区

上海:

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼:

+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE