

TTA-SIM-1A 警报模块

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-1A 是一款能够监控最长 150 米/ 500 英尺感应电缆的主传感器接口模块。它可以作为一个独立的泄漏检测报警装置使用，也可以与其他 nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM、TT-NRM 或 TTDM-128 模块组网使用。通过继电器触点和串行数据输出。

功能

可轻松设置，具有坚固的聚碳酸酯外壳

操作简单：LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation

灵活的接口选择：simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

技术参数

NEMA 等级:	1 Indoor, electrical protection
深度:	100 mm
高度:	120 mm
传感电缆最大长度（公制）:	150 m
宽度:	240 mm
工作温度:	0 – 50 °C
IP 等级:	IP20
继电器接触器:	SPDT, Form C

Table 1/1

物料号	项目名称	电源电压
P000000154	TTA-SIM-1A-230	216 – 253 V

物料号	项目名称	电源电压
P000000153	TTA-SIM-1A-120	96 – 132 V

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---